



Scheda tecnica Noxion Reglette LED
Batline Connect 16W 1330lm - 830
Luce Calda | 120cm - 12x Connettibile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 241583 |
| EAN | 8719157028066 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED T5 Batline 16W 3000K 1200mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 83 |
| Fattore Potenza | >0.50 |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Lunghezza | 120cm |

Tipo di Prodotto

Reglette LED

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | Plug-in 230V |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -15 to +45 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Product Serie | Batline |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 28 |
| Altezza (mm) | 35.6 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**